



# NI8 SLI 系列

---

*Intel Pentium 4 系統主機板*  
*Socket 775*

*使用手冊*

---

---

## 版權及保證注意事項

本手冊受到國際版權法律的保護，本公司（陞技電腦股份有限公司）將保留所有權利，未經本公司書面同意，不得擅自複製、傳送、改編本手冊的內容。未經授權而使用本手冊之相關資料，會導致民事訴訟或刑事處分。

本公司若對使用手冊內容進行修改，恕不另行通知使用者。內容如有謬誤，懇請見諒，本公司恕不負責。

本公司恕不對手冊品質、精確性及適用性進行保證。因本手冊內容謬誤所引起的損害，無論是直接或間接損失，無論是單一或連續事件，本公司將不負任何責任，且不提供補償。

本手冊內容所出現的所有商標及產品名稱，其版權均為該合法註冊公司所有。

手冊內容將會因需要而更新，您可隨時至我們的網站下載最新版本的使用手冊，我們的網址為：<http://www.abit.com.tw/>

如果是因為您設定及使用不當而造成主機板損壞或是功能失常的話，我們將不提供任何保證服務。

---

---

# 目錄

---

<b>第 1 章</b>	<b>簡介</b> .....	<b>1-1</b>
1-1.	特色與規格 .....	1-1
1-2.	主機板配置圖.....	1-3
<b>第 2 章</b>	<b>硬體設定</b> .....	<b>2-1</b>
2-1.	安裝主機板到機殼上.....	2-1
2-2.	安裝 CPU、散熱器及風扇組件 .....	2-2
2-3.	安裝系統記憶體.....	2-4
2-4.	以 NVIDIA SLI 技術安裝兩張顯示卡.....	2-6
2-5.	連接埠、接頭及切換開關.....	2-9
	(1). ATX 電源輸入插座.....	2-9
	(2). 風扇電源插座.....	2-10
	(3). CMOS 記憶體清除接頭 .....	2-11
	(4). GURU 時鐘連接接頭 .....	2-11
	(5). 喚醒裝置的連接頭.....	2-12
	(6). AUDIOMAX 音效連接插槽.....	2-13
	(7). 前面板聲音訊號連接接頭.....	2-15
	(8). 內接式聲音訊號連接頭.....	2-15
	(9). 前面板開關與 LED 連接頭.....	2-16
	(10). 附加的 USB 連接埠接頭 .....	2-17
	(11). 狀態顯示燈號.....	2-17
	(12). 軟碟機與 IDE 硬碟機接頭 .....	2-18
	(13). POST 碼顯示器.....	2-19
	(14). 串列 ATA 連接器 .....	2-20
	(15). PCI Express x16 插槽.....	2-20
	(16). PCI Express x1 插槽.....	2-21
	(17). SLI 切換卡插槽.....	2-21
	(18). 背板插座 .....	2-22
<b>第 3 章</b>	<b>BIOS 設定</b> .....	<b>3-1</b>
3-1.	µGuru Utility (µGuru 公用程式) .....	3-2
3-2.	Standard CMOS Features (標準 CMOS 參數設定) .....	3-12

---

---

3-3.	Advanced BIOS Features (BIOS 進階功能設定)	3-15
3-4.	Advanced Chipset Features (晶片組進階功能參數設定)	3-18
3-5.	Integrated Peripherals (整合週邊設定)	3-19
3-6.	Power Management Features (電源管理模式設定)	3-23
3-7.	PnP/PCI Configurations (PNP/PCI 組態設定)	3-26
3-8.	Load Fail-Safe Defaults (載入失效-安全恢復之預設值)	3-28
3-9.	Load Optimized Defaults (載入最佳化效能預設值)	3-28
3-10.	Set Password (設定密碼)	3-28
3-11.	Save & Exit Setup (離開並儲存所有設定至 CMOS)	3-28
3-12.	Exit Without Saving (離開但不儲存設定至 CMOS)	3-28
<b>附錄 A.</b>	<b>安裝 nVidia nForce 晶片組驅動程式</b>	<b>A-1</b>
<b>附錄 B.</b>	<b>安裝 Realtek Audio 驅動程式</b>	<b>B-1</b>
<b>附錄 C.</b>	<b>安裝 Silicon Image 3132 SATA 驅動程式 (N18-SLI)</b>	<b>C-1</b>
<b>附錄 D.</b>	<b>安裝 Silicon Image 3132 RAID 驅動程式 (N18-SLI)</b>	<b>D-1</b>
<b>附錄 E.</b>	<b>安裝 USB 2.0 驅動程式</b>	<b>E-1</b>
<b>附錄 F.</b>	<b>安裝 uGuru 應用程式</b>	<b>F-1</b>
<b>附錄 G.</b>	<b>製作 NV RAID 軟碟 (32 bit/64 bit)</b>	<b>G-1</b>
<b>附錄 H.</b>	<b>製作 SIL3132 RAID 軟碟 (32 bit/64 bit) (N18-SLI)</b>	<b>H-1</b>
<b>附錄 I.</b>	<b>POST 碼的定義</b>	<b>I-1</b>
<b>附錄 J.</b>	<b>疑難問題排除</b>	<b>J-1</b>
<b>附錄 K.</b>	<b>如何獲得技術支援</b>	<b>K-1</b>

---

# 第 1 章 簡介

---

## 1-1. 特色與規格

---

### 1. 處理器

- 專為具 1066/800 MHz FSB 的 Intel® Pentium 4 LGA775 處理器所設計
- 支援英特爾 Intel® 超線緒 (Hyper-Threading) / XD-bit / EM64T 技術
- EIST 省電技術 (Enhanced Intel® SpeedStep Technology)

### 2. 晶片組

- NVIDIA C19/MCP-04
- NVIDIA Gigabit 乙太網路與 NVIDIA 防火牆
- 支援 NV SATA 3G RAID

### 3. NVIDIA SLI 技術

- 兩條 PCI-Express x16 插槽可支援 NVIDIA SLI 多重繪圖處理器技術

### 4. 記憶體

- 四個 240-pin DIMM 插槽
- 支援雙通道 DDR2 667 Non-ECC Un-buffered 記憶體
- 記憶體容量最大支援到 8GB

### 5. ABIT Engineered

- ABIT uGuru™ 技術
- ABIT AudioMAX™ 技術
- ABIT CPU ThermalGuard™ 技術
- ABIT Q-OTES™ 技術 (僅供 NI8 SLI 使用)

### 6. NV SATA RAID

- SATA 3Gb/s 資料傳輸速率
- 支援 SATA RAID 0/1/0+1

### 7. 2<sup>nd</sup> SATA RAID (僅供 NI8 SLI 使用)

- 採用 Sil 3132 PCIE 控制器的 SATA 3Gbps
- 支援 SATA RAID 0/1 NCQ

### 8. NV GbE LAN

- NVIDIA Gigabit 乙太網路
- NVIDIA 安全網路引擎

## 9. NV Firewall

- Native NVIDIA 防火牆

## 10. 音效

- 高音質 7.1 聲道 AudioMax 音效卡
- 支援自動音效介面偵測 (auto jack sensing)
- 支援光纖數位輸入/輸出 (optical S/P DIF In/Out)

## 11. 內部輸出/輸入連接頭

- 2 個 PCI-Express x16 插槽
- 2 個 PCI-E x1 插槽
- 2 個 PCI 插槽
- 1 個 AudioMAX 插槽
- 1 個軟碟埠
- 2 具 Ultra DMA 133/100/66/33 連接頭
- 4 個 SATA 連接頭
- 2 個 SATA 連接頭 (僅供 N18 SLI 使用)
- 3 個 USB 連接頭

## 12. 背板輸出/輸入接頭


- ABIT Silent-OTES™ 技術 (僅供 N18 SLI 使用)
- 1 組 PS/2 鍵盤及 1 組 PS/2 滑鼠連接頭
- 4 個 USB 連接埠
- 1 個 RJ-45 LAN 連接埠


## 13. 其他

- ATX 主機板規格 (305mm x 245mm)

\* 本手冊的規格與資訊若有變動，恕不另行通知。

## 1-2. 主機板配置圖





## 第 2 章 硬體設定

**安裝前注意事項：**請務必關閉 ATX12V 的電源供應器開關（將+5V 待機電源確實關閉），或者在安裝或拔除任何插座或附加卡之前，請先拔下電源線。如果不這麼做的話，將可能致使主機板元件或附加卡故障或損壞。


### 2-1. 安裝主機板到機殼上

大多數電腦機箱的底座上都會有多個固定孔位，可使主機板確實固定並且不會短路。共有 2 種方式可將主機板固定至機箱的基座上：

1. 使用銅柱
2. 或使用塑膠卡榫

原則上來說，最好的方式是使用銅柱來固定主機板，只有在您無法使用銅柱時才使用塑膠卡榫來固定主機板。小心找尋主機板上便可發現許多固定孔位，將這些孔對準基座上的固定孔。如果孔能對準並且有螺絲孔，就表示可使用銅柱來固定主機板。如果孔對準但是只有凹槽，這表示只能使用塑膠卡榫來固定主機板。抓住塑膠卡榫的尖端並將其底部滑入基座的凹槽內，在所有凹槽都裝好了卡榫後，您便可將主機板對準凹槽固定至定位。主機板固定至定位後，且在您將外殼裝上之前，請再次檢查以確定所有安裝都正確無誤。


**注意：**如果有固定銅柱已經鎖在機殼上，且該銅柱與主機板對應的地方沒有固定孔，請將該銅柱移除，以避免短路到主機板上的電路。



## 2-2. 安裝 CPU、散熱器及風扇組件

為保護各接點，請確遵以下注意事項：


1. 建議 CPU 的安裝次數不超過 20 次。
2. 切勿以手指或其他物體碰觸接點。
3. CPU 未使用時，務必套上保護外蓋。



1. 放置主機板時，使腳座的固定拉桿鉤朝向您的左側。利用左手拇指及食指握住拉桿鉤，並將拉桿鉤拉離固定片。




2. 將固定拉桿轉至全開的位置。




3. 將右手拇指置於於壓載板右下角，將壓載板上推至全開位置。


註：NVIDIA nForce4 SLI Intel Edition 處理器並不支援 Intel® 2.8G Dual Core CPU。



4. 利用右手拇指及食指夾取 CPU。請務必夾取 CPU 基座的邊緣，並使 Pin-1 指示標記面向左下角。對準腳座後，將 CPU 垂直置入腳座中。



5. 目視檢查 CPU 是否已正確安置於腳座之中。對齊的凸鍵必須置入 CPU 的凹入點之中。



6. 用左手握住壓載板，再用右手拇指剝離外蓋。

外蓋是保護接點針腳的重要裝置。為保護針腳不受外力影響而彎曲，完成操作或測試之後，請務必裝回外蓋。



7. 使壓載板向下壓住 CPU。將固定拉桿緩緩下壓，壓住壓載板。



8. 將拉桿鉤固定於固定片之下。




9. 將散熱器及風扇組件置於腳座之上，並使四支固定銷對準主機板上的四個固定孔。


有關散熱器及風扇組件的詳盡安裝資訊，請參閱隨附於散熱器及風扇組件包裝的說明。



10. 將四支固定銷分別向下壓入固定孔。




11. 順時針旋轉固定銷，將散熱器及風扇組件鎖入定位。



12. 將散熱器及風扇組件的四針腳插頭連接至 CPU FAN 接頭上。

## 2-3. 安裝系統記憶體

本款主機板提供四條 240-pin 的單/雙通道 DDR2 667 DIMM 記憶體模組插槽，最高可擴充至 8GB。



- 要在雙通道的配置中獲得最佳效能，請在每個通道安裝相同的 DDR2 DIMM。
- 以相同的 CAS 延遲時間安裝 DIMM。要獲得最佳效能，請自同一家廠商購買相同的記憶體模組。
- 由於晶片組資源配置的緣故，安裝四顆 1GB 的 DDR2 記憶體模組時偵測到的系統記憶體可能小於 4GB。
- 由於晶片組限制的緣故，不支援 128MB DIMM 模組或雙邊 16 倍數的記憶體晶片。

依每個系統記憶體通道安裝 DIMM 的方式之不同，有好幾種配置 DDR2 組態的方式：

- [單通道]：只安裝一個通道。

配置方式	A 通道		B 通道	
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
1	512MB	-	-	-
2	-	512MB	-	-
3	-	-	512MB	-
4	-	-	-	512MB
5	512MB	512MB	-	-
6	-	-	512MB	512MB

- **[非對稱雙通道]**：安裝雙通道，但是每個通道的總記憶體容量不同。(A 通道 ≠ B 通道)


配置方式	A 通道		B 通道	
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
1	512MB	-	256MB	-
2	-	256MB	-	512MB
3	512MB	-	-	256MB
4	-	256MB	512MB	-
5	256MB	256MB	256MB	-
6	256MB	256MB	-	256MB
7	256MB	-	256MB	256MB
8	-	256MB	256MB	256MB
9	256MB	256MB	512MB	512MB
10	256MB	256MB	256MB	512MB

- **[對稱式雙通道]**：安裝雙通道，且每個通道的總記憶體容量都相同。(A 通道 = B 通道)

配置方式	A 通道		B 通道	
	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
1	512MB	-	512MB	-
2	-	512MB	-	512MB
3	512MB	-	-	512MB
4	-	512MB	512MB	-
5	256MB	256MB	512MB	-
6	256MB	256MB	-	512MB
7	512MB	-	256MB	256MB
8	-	512MB	256MB	256MB
9	512MB	256MB	512MB	256MB
10	256MB	512MB	256MB	512MB

在安裝或移除記憶體模組之前請先關掉電腦電源，並且拔下 AC 電源線。

1. 找出這塊主機板上的 DIMM 插槽。
2. 小心握住 DIMM 記憶體模組兩端，不要碰觸到上面的金屬接點。
3. 將記憶體模組的凹角對準 DIMM 插槽槽孔的突出橫樑。
4. 將記憶體模組穩固地壓入 DIMM 插槽內，直到 DIMM 插槽兩端的退出壓扣自動扣住記憶體模組的安裝固定凹角。因為 DIMM 插槽只能以一個固定的方向插入，請不要將記憶體模組硬壓下去。




5. 要移除記憶體模組，將 DIMM 插槽兩端的退出壓扣同時向外推，然後拉出記憶體模組。

**注意：**靜電會損害電腦或機板的電子元件。所以在進行以下步驟之前，務必先短暫接觸接地金屬物件，以去除身上的靜電。


## 2-4. 以 NVIDIA SLI 技術安裝兩張顯示卡

本主機板支援 NVIDIA SLI 技術，可以同時安裝兩張完全相同的 PCI Express x16 顯示卡。

**註：**NVIDIA SLI 技術目前僅支援 Windows XP。




**正常模式：**將 SLI 開關保持在預設的 Normal mode (正常模式) 位置，然後將顯示卡插入 PCIEXP1 插槽。PCIEXP2 插槽的功能在此種模式下與 PCIE x1 插槽相同。



**註：**在**正常模式**下當 PCIEXP2 插槽的功能與 PCIE x1 插槽相同，便可將 PCIE x1 卡插入 PCIEXP2 插槽的標示區內。

本主機板於出廠時已預先安裝了一塊 SLI 開關卡。在預設的正常模式 (Normal mode) 之下，本板會以一張顯示卡的設定值工作。想要在板上安裝兩張支援 SLI 的顯示卡，您必須先將 SLI 開關設置為 SLI 模式。


- 準備兩張經過 NVIDIA 認證、支援 SLI 技術並且完全相同的 PCI Express x16 顯示卡。
- 確定顯示卡的驅動程式支援 NVIDIA SLI 技術。您可至 NVIDIA 的官方網站 ([www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)) 下載最新版的驅動程式。
- 確認您的電源供應器可提供最低需求的電力。




**SLI 模式：**將 SLI 開關切換至 SLI Mode 的位置，然後將 SLI-ready 顯示卡插入 PCIEXP1 及 PCIEXP2 插槽。

請遵照以下指示將系統設定為 SLI 模式以及安裝您的顯示卡。


註：手拿開關面板時請小心。請多加留意尖銳的邊緣。




1. 同時將兩片固定夾向外扳開，然後小心地將 SLI 開關卡取出。



2. 將開關卡翻到標示有 (SLI) 的那一面，然後小心地將其插入插槽。




3. 輕壓開關卡直到兩片固定夾夾入定位。確認開關卡完全裝入插槽。



4. 將兩張顯示卡分別插入主機板上的 PCIEXP1 及 PCIEXP2 插槽。




5. 在您的 SLI 顯示卡上有專為連接 SLI 橋接卡 (SLI Bridge) 接頭所保留的金手指接頭。



6. 將 SLI 橋接卡接頭插入每張顯示卡上的 SLI 金手指接頭。



7. 包裝中所附的 SLI 支架主要是用以支撐 SLI 橋接卡接頭及兩張 SLI 顯示卡。



8. 將 SLI 支架插入顯示卡間的支架插槽。用螺絲將 SLI 支架及顯示卡固定到機殼上。

**註：**您可選擇將 OTES SLIstream 一併封入包裝中。若欲安裝，請參閱 OTES SLIstream 的簡易安裝指南。

**重要：**在 SLI 模式下運作時，請停止 BIOS 設定中所有的“**FanEQ 控制**”（CPU、NB、SYS、OTES 與 AUX FanEQ 控制）。若沒有停止這些物件，系統可能有不穩定的情形。關於這些物件的詳盡資訊，請參閱“**第 3 章 BIOS 設定**”。

## 2-5. 連接埠、接頭及切換開關




在這本手冊裡，我們會告訴您所有插座、接頭與開關的位置與其連接方法。在嘗試完成電腦機殼裡所有的硬體安裝前，請先讀完必要資訊的全部章節。第一章有完整的配置放大圖，顯示主機板所有插座與接頭的位置，以供參考。

**警告：**新增或移除任何週邊設備或元件前，請務必關閉電腦並拔下 AC 電源線。如果不這麼做的話，可能會嚴重損壞主機板或週邊設備。請在仔細檢查每個項目以後才插上 AC 電源線。

### (1). ATX 電源輸入插座

這片主機板提供兩個電源連接頭來連接 ATX12V 的電源供應端子。

**註：**這個 24 支接腳的「ATXPWR1」的連接器也相容於舊式 20 支接腳型式的連接器，當您連接它時，請注意其方向（第 11、12、23 和 24 支接腳應保留不做連接）。




輔助的 12V 電源接頭 [ATX4P1] 為裝在 PCI Express 插槽上的裝置提供額外的電源。為了讓系統得到最佳穩定性，我們非常建議您在電源供應器上增加 12V 電源。

## (2). 風扇電源插座

這些接頭可分別提供系統中各冷卻風扇所需的電源。

- CPUFAN1: CPU 風扇電源連接頭
- NBFAN1: 晶片組風扇電源連接頭
- SYSFAN1: 系統風扇電源連接頭
- AUXFAN1: AUX 風扇電源連接頭
- OTESFAN1~2: OTES 風扇電源連接頭


**警告：**這些風扇的連接頭並不是跳接頭，請勿在這些接頭上面放置跳接帽。



### (3). CMOS 記憶體清除接頭

這個接頭利用跳線帽來清除 CMOS 的記憶體。


- 1-2 插腳短路 (預設值)：正常操作。
- 2-3 插腳短路：清除 CMOS 記憶體。



**警告：**在清除 CMOS 記憶體之前，請先將電源關閉 (包括+5V 的待機電源)。如果不這麼做的話，將會導致系統運作異常或故障。

### (4). GURU 時鐘連接接頭


這個連接頭是保留用來連接 ABIT 獨家的 GURU 時鐘。



### (5). 喚醒裝置的連接頭

這些連接頭是使用跳接帽來開啓/關閉喚醒的功能。


- USB-PWR1 :**  
 接腳 1 與接腳 2 短路 (預設值) : 關閉對 USB 埠之喚醒功能的支援。  
 接腳 2 與接腳 3 短路 : 開啓對 USB 埠之喚醒功能的支援。
- USB-PWR2 :**  
 接腳 1 與接腳 2 短路 (預設值) : 關閉對 USB 埠之喚醒功能的支援。  
 接腳 2 與接腳 3 短路 : 開啓對 USB 埠之喚醒功能的支援。
- USB-PWR3 :**  
 接腳 1 與接腳 2 短路 (預設值) : 關閉對 USB 埠之喚醒功能的支援。  
 接腳 2 與接腳 3 短路 : 開啓對 USB 埠之喚醒功能的支援。
- USB-PWR4 :**  
 接腳 1 與接腳 2 短路 (預設值) : 關閉對 USB 埠之喚醒功能的支援。  
 接腳 2 與接腳 3 短路 : 開啓對 USB 埠之喚醒功能的支援。
- USB-PWR5 :**  
 接腳 1 與接腳 2 短路 (預設值) : 關閉對 USB 埠之喚醒功能的支援。  
 接腳 2 與接腳 3 短路 : 開啓對 USB 埠之喚醒功能的支援。



**(6). AUDIOMAX 音效連接插槽**

“AUDIOMAX1” 的插槽在背面板透過音效擴充子卡連接音效輸入/輸出。

**附註：**請將此音效擴充子卡安裝在 “AUDIOMAX1” 槽。



- **SPDIF-Out**：此連接頭可讓您經由光纖線來連接 S/PDIF 輸出訊號至數位多媒體裝置。
- **SPDIF-In**：此連接頭可讓您經由光纖線來連接 S/PDIF 輸入訊號至數位多媒體裝置。  
**Line In**：連接至來自外部音訊來源的聲音輸出訊號。
- **Mic In**：連接至來自外部麥克風的插頭。
- **Line-Out**：連接至 7.1 聲道音響系統的左前方聲道以及右前方聲道，或是一般的立體聲音響系統。
- **Center/Subwoofer (中置/超低音聲道)**：連接至 7.1 聲道音響系統的中置聲道以及超低音聲道。
- **R.L./R.R. (左後方/右後方聲道)**：連接至 7.1 聲道音響系統的左後以及右後方聲道。
- **S.L./S.R. (左環繞/右環繞)**：連接到 7.1 聲道音效系統的左環繞和右環繞聲道。

## 連接 S/PDIF：


在主機板的包裝中您可以找到一張音效擴充子卡。

### • 連接 S/PDIF 輸入：

1. 將 3.5mm 介面卡的一端插到此擴充子卡的 [Line-In] 插孔上（此插孔用作光學或線路輸出）。
2. 將另一端的橡膠保護墊取下。將它插到您的數位多媒體裝置上的 [數位輸出]( SPDIF-Out ) 插孔。



### • 連接 S/PDIF 輸出：

1. 拉出介面卡 3.5mm 的那一端。以另一端的橡膠保護墊為保護措施，將此端插到此擴充子卡的 [SPDIF-Out] 插孔上。
2. 將另一端的橡膠保護墊取下。將它插到您的數位多媒體裝置上的 [數位輸入] (SPDIF-In) 。



**(7). 前面板聲音訊號連接接頭**



此連接頭提供與前面板聲音訊號接頭的連接。

接腳	接腳說明	接腳	接腳說明
1	麥克風訊號	2	接地
3	麥克風訊號偏壓	4	VCC
5	右聲道揚聲器輸出	6	右聲道揚聲器輸出回歸
7	X	8	空腳
9	左聲道揚聲器輸出	10	左聲道揚聲器輸出回歸

**(8). 內接式聲音訊號連接頭**


這些連接頭是用來連接內接式光碟機或是附加卡的聲音輸出訊號之用。

### (9). 前面板開關與 LED 連接頭

這些接頭是用來連接機殼前面板的連接開關與 LED 指示燈。



請注意電源 LED 接腳的位置與方向性。，記號「+」要對齊下圖代表 LED 連接正極的接腳。連接這些接頭時一定要很注意，方向錯誤只會導致 LED 無法亮燈，但是連接錯誤卻可能會使系統故障。



- **HLED (1、3 接腳)：**  
連接機殼前面板的硬碟 LED 線。
- **RST (5、7 接腳)：**  
連接機殼前面板的重設開關線。
- **SPKR (13、15、17、19 接腳)：**  
連接到機殼底座的系統喇叭線。
- **SLED (2、4 接腳)：**  
連接到機殼前面板的暫停 LED 線（如果有的話）。
- **PWR (6、8 接腳)：**  
連接機殼前面板的電源開關線。
- **PLED (16、18、20 接腳)：**  
連接機殼前面板的電源 LED 線。

**(10). 附加的 USB 連接埠接頭**


這些接頭可以透過專為 USB 2.0 規格設計的 USB 連接線，每一個提供額外三組 USB 2.0 連接埠。




接腳	接腳定義	接腳	接腳定義
1	VCC	2	VCC
3	Data0 -	4	Data1 -
5	Data0 +	6	Data1 +
7	接地	8	接地
9	NC	10	NC

**(11). 狀態顯示燈號**

- LED11 (5VSB): 當電源供應器連接上電源時，此 LED 會點亮。



(12). 軟碟機與 IDE 硬碟機接頭




FDC1 接頭可利用 34 線雙接頭排線連接兩部軟碟機。將排線較長端的單組接頭連接至主機板上的 FDC1，排線另一端的兩組接頭則可分別接上兩部軟碟機。通常，系統中只需要一部軟碟機。

**註：**排線上的紅線必須分別對準 FDC1 及軟碟機接頭上的 1 號針腳。

每一 IDE 埠可利用 40 針腳、80 線、3 接頭的 Ultra ATA/66 排線連接兩部 Ultra ATA/100 模式的硬碟機。

將排線較長端的單組接頭（藍色）連接至主機板上的 IDE 埠，排線較短端的兩組接頭（灰色及黑色）則可分別接上兩部硬碟機。

**註：**使用一條排線連接至兩部硬碟機前，必須先確定硬碟機之間的「主」、「從」關係。排線上紅線必須分別對準 IDE 埠及硬碟機接頭上的 1 號針腳。




**(13). POST 碼顯示器**

這是顯示「POST」（開機自我測試的縮寫字）Code 的 LED 裝置。電腦會在您開啓電腦時執行 POST 指令，POST 過程是由 BIOS 控制的，主要用來偵測電腦主要元件與週邊設備的狀態。每個 POST Code 對應不同的檢查點，而這些檢查點也是 BIOS 事先定義好的。例如，「memory presence test」就是一個重要的檢查點，而其 POST Code 則是「C1」。BIOS 執行任何 POST 項目時，會將對應的 POST Code 寫入位址 80h。如果 POST 通過測試，BIOS 便處理下一個 POST 項目並將下一個 POST Code 寫入位址 80h。如果 POST 沒有通過測試，我們可以在位址 80h 檢查 POST Code，便能找到問題的答案。

LED 裝置也顯示了“POST”碼 AC2005，由 ABIT 電腦所專有發展的“uGuru”晶片組。

**註：**當執行 AC2005 POST 動作時，小數點部份亮起。




請參考附錄的 AWARD 和 AC2005 POST 碼說明。

**(14). 串列 ATA 連接器**

這些連接頭每一個都提供了一個串列 ATA 的通道，可以連接一台串列 ATA 的裝置。


本款主機板採用 NVIDIA MCP-04 晶片組，可提供序列 ATA 硬碟的 RAID 0、RAID 1 及 RAID 0+1 組態。

若使用由 Silicon Image 3132 SATA 晶片組所提供的 SATA5 及 SATA6，則可透過 Si3132 SATA/RAID Driver 選項 ROM 公用程式設定磁碟陣列的組態。




**(15). PCI Express x16 插槽**

這個插槽是用來安裝次世代圖形架構的顯示卡。




**(16). PCI Express x1 插槽**

這個插槽是用來安裝次世代 I/O 架構的附加卡。





**(17). SLI 切換卡插槽**

此插槽及預先安裝的 ABIT SLI 開關可將顯示模式設定為 Normal (正常) 或 SLI 模式。



## (18). 背板插座

**N18 SLI:****N18 SLI GR:**

- **Mouse**：連接至 PS/2 滑鼠。
- **Keyboard**：連接至 PS/2 鍵盤。
- **LAN1**：連線到 Gigabit 區域網路。
- **USB1/USB2**：連接至 USB 裝置，像是掃瞄器、數位揚聲器、監視器、滑鼠、鍵盤、集線器、數位相機、搖桿等等。

## 第 3 章 BIOS 設定

本主機板提供一種可程式化的 EEPROM 記憶體供您更新 BIOS 應用程式。BIOS (Basic Input/Output System) 是在處理器與周邊裝置之間的做溝通的一種程式。只有在安裝主機板、重新組態系統、或是螢幕出現“Run Setup”的提示時，您才會需要用到 BIOS 設定。本章節為您解釋 BIOS 應用程式的設定功能。

在系統開機之後，BIOS 的訊息出現在螢幕上，記憶體容量開始計數，下列訊息出現在螢幕上：

### PRESS DEL TO ENTER SETUP

如果這道訊息在您回應之前消失，請按<Ctrl> + <Alt> + <Del>鍵來重新開機，或是按下機上的 Reset 鈕。只有在採取這兩種方式之後這道訊息消失，您才能關掉電源來重新開機。

按下<Del>鍵後，主畫面螢幕出現如下。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility	
▶ µGuru Utility	▶ PnP/PCI Configurations
▶ Standard CMOS Features	Load Fail-Safe Defaults
▶ Advanced BIOS Features	Load Optimized Defaults
▶ Advanced Chipset Features	Set Password
▶ Integrated Peripherals	Save & Exit Setup
▶ Power Management Setup	Exit Without Saving
Esc : Quit	↑ ↓ → ← : Select Item
F10 : Save & Exit Setup	(C19-W83627-6A61EA1AC-00)
F6 : Save PROFILE to BIOS	F7 : Load PROFILE from BIOS
OC Guru & ABIT EQ	

註：為了增進系統穩定性及表現，我們的工程師群會持續改善更新 BIOS 選項。本手冊內所列出的 BIOS 設定畫面與說明僅供您參考使用，可能不會與您在螢幕上所見到的完全相同。

### 3-1. $\mu$ Guru Utility ( $\mu$ Guru 公用程式)

在  $\mu$ Guru 公用程式中有兩組設定選單，您可以利用鍵盤上的左、右箭頭按鍵來做切換：

#### ☛ OC Guru :

OC Guru		ABIT EQ		Item Help
Brand Name: Genuine Intel(R) CPU 2.80 Ghz				
Frequency: 2800MHz				
Estimated New CPU Clock		2800 MHz		
CPU Operating Speed		Auto Detect		
X - Multiplier Factor				
X - External Clock	Auto			
- Current External Clock				
- Target External Clock				
X - MEM Clock	Auto			
- Current MEM Clock				
- Target MEM Clock				
X - PCIE Clock				
Voltages Control		Auto Detect		
X - CPU Core Voltage	1.350V			
X - DDR SDRAM Voltage	2.60V			
Power Cycle Statistics		Press Enter		
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F8: On The Fly F10:Save ESC:Exit				

#### Brand Name:

此項目在顯示主機板上所安裝的 CPU 型號。

#### Frequency:

此項目在顯示主機板上所安裝 CPU 的處理速度。

#### Estimated New CPU Clock:

本物件可顯示估計的 CPU 處理器速度。

---

**CPU Operating Speed :**

這個項目根據您所使用的處理器型式以及速度來顯示該處理器的運作速度，您也可以選擇[User Define]（使用者設定）的選項來手動輸入其運作速度。

**User Define:**

**警告：**若您設定了錯誤的倍頻系數以及外部時脈，將有可能造成處理器發生損壞的情況。將工作頻率設定於超過 PCI 晶片組或是處理器之規格，將會有可能發生記憶體模組不正常工作、系統當機、硬碟資料流失、顯示卡工作不正常或是其它附加卡工作不正常等不可預期之情況產生。這些超出規範之設定，唯有用在工程測試之上，而並非用於一般應用的狀態之下。

我們對於超出規格以外之設定使用，不做任何保證，因此超規使用而造成主機板元件或周邊裝置的損壞，亦不負任何責任。

**\* Multiplier Factor:**

這個項目顯示您所安裝的 CPU 的倍頻倍數。

**\* External Clock:**

這個項目設定 CPU 的外頻速度。受限於您所安裝的 CPU 規格，您所設定超過其標準匯流排的速度雖會支援，但並不保證。

**\* MEM Clock**

本項目用於選擇 MEM 的時脈頻率。

**\* PCIE Clock**

本項目用於選擇 PCIE 的時脈頻率。

---

**Voltages Control:**

這個選項可以讓您切換預設的或使用者定義的電壓。除非目前的電壓設定無法被偵測，或電壓不正確，否則請使用預設值。「User Define」這個選項讓您可以自行選擇下列的電壓值。

**\* CPU Core Voltage:**

這個部份可以選擇 CPU 核心所使用的電壓。

**\* DDR SDRAM Voltage:**

這個部份可以選擇 DRAM 插槽工作電壓。

**Power Cycle Statistics:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

OC Guru		ABIT EQ		Item Help
Power Cycle Statistics				
PC Up Time	0 Hours			
PC Up Time Total	71 Hours			
PC Power Cycles	77 Cycles			
PC Reset Button Cycles	45 Cycles			
AC Power On Total Time	76 Hours			
AC Power Cycles	40 Cycles			
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F8: On The Fly F10:Save ESC:Exit				

這些項目顯示了每個元件的電源週期狀態。

**ABIT EQ :**

自 OC Guru 的設定選單，使用 <→>的按鈕來切換至 ABIT EQ 的設定選單：

OC Guru		ABIT EQ		Item Help
ABIT EQ Beep Control	Enabled			
Temperature Monitoring	Press Enter			
Voltage Monitoring	Press Enter			
Fan Speed Monitoring	Press Enter			
FanEQ Control	Press Enter			
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value				F10:Save ESC:Exit

**ABIT EQ Beep Control:**

此項目允許您去開啓或是關閉 ABIT EQ 嗶聲控制的功能。

## 🔍 Temperature Monitoring:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

uGuru Utility V0.09					
OC Guru	ABIT EQ				
Temperature Monitoring					
	Reading	Shutdown Enable	Shutdown Temp.	Beep Enable	Beep Temp.
(* ) CPU Temperature	51°C/123°F	(*)	85°/185°F	(*)	75°C/167°F
(* ) SYS Temperature	33°C/99°F	( )	65°C/149°F	(*)	55°C/131°F
(* ) PWM Temperature	43°C/109°F	( )	90°C/194°F	(*)	88°C/176°F

↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

### CPU Temperature/System Temperature/PWM Temperature:

這些項目可以顯示出 CPU、系統以及電源模組的溫度。

#### \* Shutdown Enable:

使用<Space>按鈕來開啓系統關機的功能。如果處理器/系統/電源模組（CPU/System/PWM）的溫度超過關機溫度時，系統會自動關機。

#### \* Shutdown Temp.:

此項目是設定會將系統自動關機的溫度，這是爲了防止系統過熱。

#### \* Beep Enable:

使用<Space>按鈕來開啓警告嗶聲的功能。一旦系統偵測到處理器/系統/電源模組（CPU/System/PWM）的溫度超過了嗶聲溫度的限制範圍時，警告的嗶聲便會響起。

#### \* Beep Temp.:

此項目可選擇警告溫度的限制範圍。

**註：**關機溫度必須設定爲高於警告溫度。

## ⚡ Voltage Monitoring:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

uGuru Utility V0.09					
OC Guru	ABIT EQ				
Voltage Monitoring					
	Reading	Shutdown Enable	Beep Enable	High Limit	Low Limit
(*)CPU Core Voltage	1.550V	(*)	(*)	1.89V	1.00V
(*)DDR Voltage	2.70V	( )	(*)	2.90V	2.10V
(*)DDR VTT Voltage	1.35V	( )	(*)	1.55V	1.05V
(*)CPU VTT 1.2V Voltage	1.22V	( )	(*)	1.45V	0.95V
(*)NB 1.4V Voltage	1.45V	( )	(*)	1.70V	1.10V
(*)SB 1.5V Voltage	1.55V	( )	(*)	1.80V	0.20V
(*)ATX +12V (24-Pin Connector)	11.77V	( )	(*)	3.00V	9.60V
(*)ATX +12V (4-Pin Connector)	11.71V	( )	(*)	14.40V	9.60V
(*)ATX +5V	5.03V	( )	(*)	6.00V	4.00V
(*)ATX +3.3V	3.39V	( )	(*)	3.95V	2.65V
(*)ATX 5VSB	5.06V	( )	(*)	6.00V	4.00V

↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

### All Voltages:

這些項目可以顯示出各項元件的電壓。

#### \* Shutdown Enable:

使用<Space>按鈕來開啓系統關機的功能。如果相對應元件的電壓高於上限設定值或是低於下限設定值，系統將會自動關機。

#### \* Beep Enable:

使用<Space>按鈕來開啓警告嗶聲的功能。如果相對應元件的電壓高於上限設定值或是低於下限設定值，警告的嗶聲便會響起。

#### \* High/Low Limit:

這些項目是用來設定電壓的上限/下限設定值。

**註：** 上限設定值必須高於下限設定值。

## 🔍 Fan Speed Monitoring:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

uGuru Utility V0.09					
OC Guru	ABIT EQ				
Fan Speed Monitoring					
	Reading	Shutdown	Beep	Low Limit	
		Enable	Enable		
(*)CPU FAN Speed	4020 RPM	(*)	(*)	1200 RPM	
(*)NB FAN Speed	N/A	( )	( )	1200 RPM	
( )SYS FAN Speed	N/A	( )	( )	1200 RPM	
(*)AUX1 FAN Speed	N/A	( )	( )	1200 RPM	
(*)OTES1 FAN Speed	N/A	( )	( )	1200 RPM	
(*)OTES2 FAN Speed	N/A	( )	( )	1200 RPM	

↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

### CPU/NB/SYS/AU/OTES FAN Speed:

這些項目顯示連接到 CPU、NB、SYS、AUX 以及 OTES 風扇接頭的轉速。

#### \* Shutdown Enable:

使用<Space>按鈕來開啓系統關機的功能。一旦系統偵測到風扇轉速低於最低限範圍的數值時，系統將會自動關機。

#### \* Beep Enable:

使用<Space>按鈕來開啓警告嗶聲的功能。如果風扇轉速低於最低限範圍的數值時，警告的嗶聲便會響起。

#### \* Low Limit:

這些項目是用來設定風扇轉速的最低限制範圍。

**註：**只有三芯插頭的風扇才提供轉速監視的功能。

### ☛ FanEQ Control:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

uGuru Utility V0.09		
OC Guru	ABIT EQ	
	FanEQ Control	
CPU FanEQ Control	Press Enter	Item Help
NB FanEQ Control	Press Enter	
SYS FanEQ Control	Press Enter	
AUX FanEQ Control	Press Enter	
OTES FanEQ Control	Press Enter	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit		

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

uGuru Utility V0.09		
OC Guru	ABIT EQ	
	CPU FanEQ Control	
CPU FanEQ Control	Enabled	Item Help
-Reference Temperature	CPU Temperature	
-Control Temperature High	65°C/149°F	
-Control Temperature Low	35°C/95°F	
-Fan PWM Duty Cycle High	100%	
-Fan PWM Duty Cycle Low	30%	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit		

**CPU/NB/SYS FanEQ Control:**

當設定為[Enabled]（啓動）時，這些項目依據下列的設定組合來控制 CPU、主機板及/或系統冷卻風扇的轉速。

**註：**在 SLI 模式下運作時，請停止 CPUFanEQ 控制物件。

**\* Reference Temperature:**

此一項目在選擇讀取 CPU、系統及電源供應器溫度的參考點，但在“CPU Temperature”（CPU 溫度）項目下只有“CPU FanEQ Control”（CPU 風扇智慧型控制）單一選項。

**\* Control Temperature High/Low:**

此一項目讓您可以自行設定控制散熱風扇轉速的溫度上/下限。

**\* Fan PWM Duty Cycle High/Low:**

這些項目在設定電源供應器工作循環的上限及下限，以供冷卻風扇使用。

**註：**上限設定值必須高於下限設定值。

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面:

µGuru Utility V0.09		
OC Guru	ABIT EQ	
	NB FanEQ Control	
NB FanEQ Control	Enabled	Item Help
-Reference Temperature	SYS Temperature	
-Control Temperature High	65°C/149°F	
-Control Temperature Low	35°C/95°F	
-DC Fan Voltage High	12.0V	
-DC Fan Voltage Low	8.0V	
↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value		F10 : Save ESC : Exit

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面:

µGuru Utility V0.09		
OC Guru	ABIT EQ	
	SYS FanEQ Control	
SYS FanEQ Control	Enabled	Item Help
-Reference Temperature	SYS Temperature	
-Control Temperature High	65°C/149°F	
-Control Temperature Low	35°C/95°F	
-DC Fan Voltage High	12.0V	
-DC Fan Voltage Low	8.0V	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value		F10:Save ESC:Exit

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面:

µGuru Utility V0.09		
OC Guru	ABIT EQ	
	AUX FanEQ Control	
AUX1 FanEQ Control	Enabled	Item Help
-Reference Temperature	SYS Temperature	
-Control Temperature High	65°C/149°F	
-Control Temperature Low	35°C/95°F	
-DC Fan Voltage High	12.0V	
-DC Fan Voltage Low	8.0V	
↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value		F10:Save ESC:Exit

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面:

uGuru Utility V0.09		
OC Guru	ABIT EQ	
	OTES FanEQ Control	
OTES1 FanEQ Control	Enabled	Item Help
-Reference Temperature	SYS Temperature	
-Control Temperature High	45°C/113°F	
-Control Temperature Low	35°C/95°F	
-DC Fan Voltage High	12.0V	
-DC Fan Voltage Low	6.0V	
OTES2 FanEQ Control	Enabled	
-Reference Temperature	SYS Temperature	
-Control Temperature High	45°C/113°F	
-Control Temperature Low	35°C/95°F	
-DC Fan Voltage High	12.0V	
-DC Fan Voltage Low	6.0V	

↑ ↓ :Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit

**NB/SYS/AUX/OTES FanEQ Control:**

當設定為[Enabled] (啓動) 時，這些項目依據下列的設定組合來控制 NB/SYS/AUX/OTES 風扇的轉速。

**註:** 在 SLI 模式下運作時，請停止所有的 FanEQ 控制物件 (NB、SYS、OTES 與 AUX FanEQ 控制)。

**\* Reference Temperature:**

此一項目在選擇讀取 CPU、系統及電源供應器溫度的參考點。

**\* Control Temperature High/Low:**

此一項目讓您可以自行設定控制散熱風扇轉速的溫度上/下限。

**\* DC Fan Voltage High/Low:**

此一項目讓您可以自行設定供應至散熱風扇電壓上/下限。

**註:** 上限設定值必須高於下限設定值。

## 3-2. Standard CMOS Features (標準 CMOS 參數設定)

標準 CMOS 參數之設定，其參數包括日期、時間、VGA 卡、軟式和硬式磁碟機設定等等。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Standard CMOS Features		
Date (mm:dd:yy)	Mon. Jun 6 2005	Item Help
Time (hh:mm:ss)	12 : 34 : 56	
▶ IDE Channel 0 Master	None	
▶ IDE Channel 0 Slave	None	
▶ IDE Channel 1 Master	None	
▶ IDE Channel 1 Slave	None	
▶ IDE Channel 2 Master	None	
▶ IDE Channel 3 Master	None	
▶ IDE Channel 4 Master	None	
▶ IDE Channel 5 Master	None	
Drive A	1.44M, 3.5 in.	
Halt On	All, But keyboard	
Base Memory	640K	
Extended Memory	1046520K	
Total Memory	1047552K	
↑ ↓ : Move Enter: Select +/- /PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help		
F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

### Date (mm:dd:yy):

這個項目以 [月]、[日]、以及 [年] 的格式來設定您指定的日期（通常是現在的日期）。

### Time (hh:mm:ss):

這個項目以 [時]、[分]、以及 [秒] 的格式來設定您指定的時間（通常是現在的時間）。

## ☛ IDE Channel 0 Master/Slave, IDE Channel 1 Master/Slave, IDE Channel 2 Master/Slave, IDE Channel 3 Master/Slave:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		Item Help
IDE Channel 0 Master		
IDE HDD Auto-Detection	Press Enter	
IDE Channel 0 Master	Auto	
Access Mode	Auto	
Capacity	0 MB	
Cylinder	0	
Head	0	
Precomp	0	
Landing Zone	0	
Sector	0	

↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help  
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

### IDE HDD Auto-Detection:

此選項允許您藉由按下<Enter>按鍵來偵測 IDE 裝置的參數，這些參數會自動地顯示在螢幕上。

### IDE Channel 0 Master/Slave, IDE Channel 1 Master/Slave, Extended IDE Drive:

當設定為[Auto]（自動）時，BIOS 將會自動地檢查您是使用哪種的 IDE 裝置。如果您要自己來設定裝置參數的話，請將其設定為[Manual]（手動），並且確定您瞭解每一項參數所代表的意義。請參照裝置製造廠商所提供的說明文件來做正確的設定。

### Access Mode:

這個項目可選擇您 IDE 裝置的存取模式，請使用其預設值[Auto]（自動）的設定，讓 BIOS 自動地偵測您硬碟機的存取模式就可以了。

### Capacity:

這個項目可顯示出您硬碟機的最大可用容量，通常此處所顯示出的容量會稍大於由磁碟檢測程式所偵測出已格式化硬碟機的容量。

### Cylinder:

這個項目組態磁軌的數目。

---

**Head:**

這個項目組態讀/寫磁頭的數目。

---

**Precomp:**

這個項目顯示可以改變寫入時機的磁軌數目。

---

**Landing Zone:**

這個項目可顯示出您硬碟機的磁柱的數目，載明了給讀/寫磁頭的降落區域。

---

**Sector:**

這個項目組態每一磁軌的磁區數目。

---

**↩ 回到標準 CMOS 參數設定的主畫面：**

---

**Drive A :**

這個項目設定所安裝的軟碟機（通常是 A 磁碟機）型式。

---

**Halt On:**

這個項目可決定當系統在開機程序中偵測到錯誤發生時是否要停止系統的動作。

**[All Errors]:** 系統開機程序將會停止，即使 BIOS 偵測到非重大的錯誤。

**[No Errors]:** 系統開機程序將不會因為任何的錯誤被偵測到而停止。

**[All, But Keyboard]:** 系統開機程序將會因為任何的錯誤被偵測到而停止，除了鍵盤的錯誤以外。

**[All, But Diskette]:** 系統開機程序將會因為任何的錯誤被偵測到而停止，除了磁碟片的錯誤以外。

**[All, But Disk/Key]:** 系統開機程序將會因為任何的錯誤被偵測到而停止，除了磁碟片或是鍵盤的錯誤以外。

---

**Base Memory:**

這個項目顯示系統所安裝的基礎記憶體的大小，基礎記憶體的數值是典型的 640K 的系統記憶體，加上 640K 或更多安裝在主機板上的記憶體容量。

---

**Extended Memory:**

這個項目顯示出在系統開機程序所偵測到擴充記憶體的大小。

---

**Total Memory:**

這個項目顯示出系統中所有可用記憶體的大小。

---

### 3-3. Advanced BIOS Features (BIOS 進階功能設定)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Advanced BIOS Features		
	Press Enter	Item Help
▶ CPU Feature	Press Enter	
Hyper-Threading Technology	Enabled	
Quick Power On Self Test	Enabled	
▶ Hard Disk Boot Priority	Press Enter	
First Boot Device	Removable	
Second Boot Device	CD-ROM	
Third Boot Device	Hard Disk	
Boot Other Device	Enabled	
Boot Up Floppy Seek	Disabled	
Boot Up NumLock Status	On	
Security Option	Setup	
MPS Version Control For OS	1.4	
Delay For HDD (Secs)	0	
Full Screen LOGO Show	Disabled	

↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help  
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

#### ☞ CPU Feature:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility CPU Feature		
		Item Help
Thermal Management	Thermal Monitor1	
Limit CPUID MaxVal	Disabled	
C1E Function	Enabled	
Execute Disable Bit	Enabled	
EIST Function	Enabled	

↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help  
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

#### Thermal Management

此項目用以選擇溫度監測的類型。

---

**Limit CPUID MaxVal (限制 CPUID 最大值)**

設為 [Enabled] (啟用)時，此項目會將 CPUID 的最大值限制為 3，通常舊的作業系統像 Windows NT4.0 就需要此項目。

Windows XP 的作業系統請維持預設值 [Disabled] (停用)。

---

**C1E Function**

本物件只在使用具有 C1E (Enhanced Halt State)增強暫停狀態功能的處理器時才會出現。當設定為 [Enabled](啟用)，處理器會進一步降低總消耗功率。

---

**Execute Disable Bit**

本物件只在使用具有 Execute Disable Bit (XD bit)病毒防護功能的處理器時才會出現。當設定為 [Enabled](啟用)，本物件允許處理器不讓惡意軟體執行密碼以存取資料頁並提供記憶體保護功能。

---

**EIST Function**

本物件只在使用具有 EIST (Enhanced Intel SpeedStep Technology) 省電功能的處理器時才會出現。當設定為 [Enabled](啟用)，EIST 會不斷在多個頻率與電壓點之間切換，將依要求執行的系統及處理器功率及效能平衡調整至最佳狀態。

---

**↶ 回到進階 BIOS 功能設定選單：**

---

**Hyper-Threading Technology**

這個項目用於啟動具備 Hyper-Threading Technology 的處理器機能，也只在使用此類處理器時才會顯示此一項目。

Hyper-Threading Technology (超執行緒技術)可使您的電腦的工作更有效率，在設計上它可以運用最佳化的處理器資源，並利用單一處理器同時執行兩種不同的軟體執行緒，在多項應用軟體同時執行時可大幅提昇了執行性能及系統反應性。

---

**Quick Power On Self Test:**

當設定為 [Enabled] (啟動)時，這個項目在系統電源開啓之後，可加速 POST (Power On Self Test) 的程序。BIOS 會在 POST 過程當中縮短或是跳過一些檢查項目。

---

**Hard Disk Boot Priority:**

此項目可選擇硬碟機開機的優先順序，藉由按下 <Enter> 的按鍵，您可以進入它的子選單，它會顯示出已偵測到可以讓您選擇開機順序的硬碟機，以用來啟動系統。

此項功能僅只在 First/Second/Third Boot Device 當中的任何一個項目有【Hard Disk】的選項時方為有效。

---

**First Boot Device / Second Boot Device / Third Boot Device / Boot Other Device:**

在[First Boot Device]、[Second Boot Device]以及[Third Boot Device]的項目當中選擇要做為第一、第二以及第三順序開機的裝置。BIOS 將會依據您所選擇的開機裝置，依照順序來啓動作業系統，如果您想要自前述三個裝置以外的裝置來開機時，請將[Boot Other Device]（由其他裝置開機）設定為[Enabled]（啓動）。

**註：**若需啓用內建的「LAN Boot」功能，就必須先將「OnChip PCI Device」選單內的「LAN Boot ROM」設為 [Enabled]，再選擇「Boot Device」選單內的「Nvidia Boot Age」。

---

**Boot Up Floppy Seek:**

當設定為[Enabled]（啓動）時，BIOS 將會檢查哪個軟碟機有安裝或是沒有安裝。

---

**Boot Up NumLock Status:**

這個項目決定數字鍵盤在系統開機時的預設狀態。

[On]：數字鍵盤用做數字輸入模式。

[Off]：數字鍵盤用做方向鍵盤模式。

---

**Security Option:**

這個項目決定系統何時會提示需要密碼 – 每次系統開機時或是進入 BIOS 設定時。

[Setup]：只有進入 BIOS 設定時才須輸入密碼。

[System]：每次電腦開機時都須輸入密碼。

**註：**千萬要記住您設定的密碼，萬一忘記了，您就要辛苦一些，打開機殼，透過清除 CMOS 裡的設定後，才可以重新開機。如此所有經過您修改的項目，您都必須再重新設定一次。

---

**MPS Version Ctrl For OS:**

這個選項指定這塊主機板會使用到的 MPS（Multi-Processor Specification）版本。請保留此選項為預設值。

---

**Delay For HDD (Secs):**

藉由延長此延遲時間，這個項目允許 BIOS 支援一些老舊或是特殊的 IDE 裝置。較大的數值可以提供給裝置更長的延遲時間，以讓其做初始化及啓動的動作。

---

**Full Screen LOGO Show:**

這個項目決定開機時是否要顯示全螢幕商標。

### 3-4. Advanced Chipset Features (晶片組進階功能參數設定)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Advanced Chipset Features		
Memory Timings	Optimal	Item Help
Current CAS-RCD-RP-RAS-RC	4-4-4-11-15 (1T)	
Target CAS-RCD-RP-RAS-RC	4-4-4-11-15 (1T)	
X T (LAS)	Auto	
X T (RCD)	Auto	
X T (RP)	Auto	
X T (RAS)	Auto	
X T (RC)	Auto	
X Addressing Mode	Auto	
SLI Broadcast Aperture	Auto	
LDT Frequency	4X	

↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help  
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

#### Memory Timings

兩種選項可供選擇：Optimal (最佳) → Expert (專家)。預設值為 *Optimal*。選擇 *Optimal* 來得到較佳的記憶體相容性；選擇 *Expert* 來作使用者自訂。

#### SLI Broadcast Aperture

此項目可提供「SLI Broadcast Aperture」功能的控制。

#### LDT Frequency

此項目共有六個選項可供您選擇：1X → 2X → 3X → 4X → 5X → 3.5X。系統預設值為 4X。

### 3-5. Integrated Peripherals (整合週邊設定)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Integrated Peripherals		
		Item Help
▶ OnChip IDE Device	Press Enter	
▶ OnChip PCI Device	Press Enter	
▶ OnBoard PCI Device	Press Enter	
Onboard FDC Controller	Enabled	
↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults		

#### ↳ OnChip IDE Device:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
Onchip IDE Device		
		Item Help
RAID Config	Press Enter	
OnChip IDE-1 Controller	Enabled	
OnChip IDE-2 Controller	Enabled	
IDE Bus Master	Enabled	
Serial-ATA 1/2	Enabled	
Serial-ATA 3/4	Enabled	
↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults		

## RAID Config:

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
RAID Config		
		Item Help
- RAID Enable	Enabled	
X - IDE1 Master RAID	Disabled	
X - IDE1 Slave RAID	Disabled	
X - IDE2 Master RAID	Disabled	
X - IDE2 Slave RAID	Disabled	
X - Serial-ATA 1 RAID	Disabled	
X - Serial-ATA 2 RAID	Disabled	
X - Serial-ATA 3 RAID	Disabled	
X - Serial-ATA 4 RAID	Disabled	

↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help  
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

### RAID Enable:

這個選項可以選擇要去開啓或是關閉 IDE RAID 控制器。

#### \* IDE1/2 Master/Slave RAID, Serial-ATA 1/2 RAID:

選擇要作為 RAID 磁碟使用的磁碟。

### OnChip IDE-1 Controller:

這個選項可以選擇要去開啓或是關閉 IDE-1 控制器。

### OnChip IDE-2 Controller:

這個選項可以選擇要去開啓或是關閉 IDE-2 控制器。

### IDE Bus Master:

此選項可在 DOS 環境下開啓或是關閉 IDE 主匯流排的功能。

### Serial-ATA 1/2

選擇要作為 RAID 磁碟使用的磁碟。

### Serial-ATA 3/4

選擇要作為 RAID 磁碟使用的磁碟。

**OnChip PCI Device:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		
OnChip PCI Device		
		Item Help
OnChip USB	V1.1+V2.0	
- USB Keyboard Support Via	OS	
OnChip Audio Controller	Auto	
OnChip Lan Controller	Auto	
LAN Boot ROM	Enabled	

↑↓:Move Enter:Select +/-/PU/PD:Value F10:Save ESC:Exit F1:General Help  
 F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults

**OnChip USB:**

這個選項開啓或關閉 USB 控制器。

**\* USB Keyboard Support Via:**

此項目允許您去選擇 [BIOS]，以讓您在 DOS 環境下可以使用 USB 鍵盤，或是選擇 [OS] 以在 OS 環境下使用。

**OnChip Audio Controller:**

這個選項控制內建音效控制器。

**OnChip Lan Controller:**

這個選項控制內建網路控制器。

**LAN Boot ROM**

這個項目允許您使用開機 ROM (用以取代磁碟機) 來開機進入系統，並且可以直接存取區域網路。

### ☛ Onboard PCI Device: (僅供 N18 SLI 使用)

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility		Item Help
OnBoard PCI Device		
OnBoard SATA Controller	Enabled	
- SATA Mode	IDE	
↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

#### OnBoard SATA Controller

這個選項控制 Serial ATA 控制器。

#### \* SATA Mode

此項目可決定 SATA 裝置的運作模式。

[IDE]: 內建的 SATA 裝置在 IDE 模式運作。

[RAID]: 內建的 SATA 裝置在 RAID 模式運作。

### ☛ 回到進階 Integrated Peripherals 功能設定選單：

#### Onboard FDC Controller:

此項目共有 2 個選項可供選擇：Enabled 與 Disabled。系統預設值為 **Enabled**。設定啓用 (Enabled) 或是關閉 (Disabled) 晶片組內建的軟碟機控制器。

### 3-6. Power Management Features (電源管理模式設定)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility Power Management Setup		Item Help
ACPI Suspend Type	S3 (Suspend-to-RAM)	
X - Resume by USB From S3	Disabled	
Power Button Function	Instant-Off	
Wake-Up by PME# of PCI	Disabled	
Resume by Ring	Disabled	
Power-On by Alarm	Disabled	
X - Date of Month Alarm	0	
X - Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
POWER ON Function	BUTTON ONLY	
X - KB Power ON Password	Enter	
X - Hot Key Power ON	Ctrl-F1	
Restore on AC Power Loss	Power Off	

↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help  
F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

#### ACPI Suspend Type

這個項目選擇暫停模式的種類。

[S1(PowerOn-Suspend)]：開啓 Power On Suspend 功能。

[S3(Suspend-To-RAM)]：開啓 Suspend to RAM 功能。

#### \* Resume by USB From S3:

當設定為[Enabled] (啓動) 時，這個項目可允許您使用 USB 裝置來喚醒在 S3 (STR - Suspend To RAM) 狀態中的系統。只有在項目「ACPI Suspend Type」是設定在[S3(STR)]時，這個項目方能夠讓您去做設定。

註：要開啓“Resume by USB From S3”的功能，[USB-PWR1]、[USB-PWR2]、[USB-PWR3]、[USB-PWR4]、[USB-PWR5] 的喚醒跳接頭必需設定至 [Enabled] (開啓) 的位置。請參閱第二章之 2-4 節有關於「喚醒跳接頭」之組態說明的內容。

#### Power Button Function:

這個項目是用來選擇您系統的電源關閉方式：

[Delay 4 Sec.]：持續地按住電源按鈕不放超過四秒鐘即可將系統的電源關閉，這可以防止當您不小心地碰到或是按下電源按鈕時不致將系統的電源關閉。

[Instant-Off]：按下然後鬆開電源按鈕一次，這將會立刻地關閉系統的電源。

---

**Wake-Up by PME# of PCI:**

當設定為 [Enabled] (啓動) 時，存取主機板內建的 LAN 或是 PCI 卡，如：數據機或是區域網路 (LAN) 卡將會把系統喚醒。您的 PCI 卡必需要有支援喚醒的功能才行。

---

**Resume by Ring:**

當設定為 [Enabled] (啓動) 時，您可以藉由支援網路喚醒功能的網路卡，來將在軟體關閉狀態下的 PC 以遙控的方式來喚醒。

---

**WakeUp by Alarm:**

當設定為[Enabled] (啓動) 時，您可以設定您所希望以軟式關閉 (Soft-Off) 電腦至電源開啓的日期以及時間。它們是以「**Date (of Month) Alarm**」以及「**Time (hh:mm:ss) Alarm**」的項目來做設定。不管如何，如果系統在此設定時間之前已經被來電或是網路 (鈴聲/區域網路 喚醒) 做過存取動作，系統將會把優先權交給來電或是網路，以取代此處所做的設定。

**\* Date (of Month) Alarm**

[0]: 此選項將可依照在「Time (hh:mm:ss) Alarm」項目中所設定的時間每天將系統的電源開啓。

[1-31]: 此選項將可選擇您想要將系統電源開啓的日期。系統將會在所設定的日期將系統的電源開啓，並且以在「ime (hh:mm:ss) Alarm」項目中所設定的時間來啓動電源。

**\* Time (hh:mm:ss) Alarm**

此選項讓您設定您想要的系統電源開啓時間。

---

**POWER ON Function:**

此選項讓您選擇您想要的系統電源開啓方式。

[Password]: 使用密碼來開啓系統的電源，請選擇此選項然後按下<Enter>按鍵並鍵入您的密碼。您最多可以鍵入五個字元，然後再鍵入完全一樣的密碼，接著按下<Enter>按鍵來做確認的動作。

[Hot KEY]: 使用<F1>到<F12>之中的任一個功能鍵來開啓系統電源。

[Mouse Left]: 雙擊滑鼠左鍵來開啓系統電源。

[Mouse Right]: 雙擊滑鼠右鍵來開啓系統電源。

[Any KEY]: 使用任一個鍵盤按鍵來開啓系統電源。

[Button Only]: 僅使用電源按鍵來開啓系統電源。

[Keyboard 98]: 使用「98 專用鍵盤」相容鍵盤上的電源按鍵來開啓系統電源。

**註：**要開啓“Power On”的功能，[USB-PWR1]、[USB-PWR2]、[USB-PWR3]、[USB-PWR4]、[USB-PWR5] 的喚醒跳接頭必需設定至 [Enabled] (開啓) 的位置。請參閱第二章之 2-4 節有關於「喚醒跳接頭」之組態說明的內容。

您僅可使用 PS/2 滑鼠來執行滑鼠喚醒的功能，而無法使用 COM 埠或是 USB 型式的滑鼠。有一些 PS/2 滑鼠不能將系統喚醒，因為它們有相容性上的問題。如果您鍵盤的規格過於老舊的話，也可能無法將系統電源開啓。

**\* KB Power ON Password:**

此選項可設定將您電腦電源開啓所需要使用的密碼。

**註：**請不要忘記了您的密碼，否則您就必需清除 CMOS 並且重設所有的參數，以期能再次地使用此功能。

**\* Hot Key Power ON:**

這個項目可讓您藉由同時地按下<Ctrl>按鍵再加上任何一個功能鍵(<F1> ~ <F12>)來開啓系統電源。

**Restore On AC Power Loss:**

此選項可選擇當交流電源失效之後的系統動作。

**[Power Off]:** 當交流電源失效並回復以後，系統的電源仍維持在關閉的狀態。您必需按下電源開關以開啓系統電源。

**[Power On]:** 當交流電源失效並回復以後，系統的電源會自動地開啓。

**[Last State]:** 當交流電源失效並回復以後，系統將會回復到電源失效發生之前的狀態。如果系統在電源失效發生之前的狀態是電源關閉的狀態，當電源恢復時它將會維持在電源關閉的狀態。如果系統在電源失效發生之前的狀態是電源開啓的狀態，當電源恢復時它將會維持在電源開啓的狀態。

### 3-7. PnP/PCI Configurations (PNP/PCI 組態設定)

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility PnP/PCI Configurations		
Init Display First	PCI Slot	Item Help
Resources Controlled By	Auto (ESCD)	
x IRQ Resources	Press Enter	
PCI/VGA Pallete Snoop	Disbaled	
** PCI Express relative items **		
Maximum Payload Size	4096	
↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD: Value F10: Save ESC: Exit F1: General Help F5: Previous Values F6: Fail-Safe Defaults F7: Optimized Defaults		

#### Init Display First

這個項目可選擇當系統開機時先行對 AGP 或是 PCI 插槽來做初始化的動作。

[PCI Slot]：當系統開機時，它將會先對 PCI 插槽來做初始化的動作。

[AGP]：當系統開機時，它將會先對 AGP 插槽來做初始化的動作。

#### Resources Controlled By:

這個項目可對所有的開機以及隨插即用之相容裝置進行組態的動作。

[Auto(ESCD)]: 系統將會自動地偵測所有的設定。

[Manual]: 在「IRQ Resources」選單中選擇特定的 IRQ 資源。

**\* IRQ Resources:**

按 <Enter> 鍵來進入其子畫面：

這個項目可設定各別系統的中斷為 [PCI Device] 或是 [Reserved] 中之任一者。

Phoenix - AwardBIOS CMOS Setup Utility	
PnP/PCI Configurations	
IRQ-4 assigned to	PCI Device
IRQ-5 assigned to	PCI Device
IRQ-7 assigned to	PCI Device
IRQ-10 assigned to	PCI Device
IRQ-11 assigned to	PCI Device

↑ ↓ : Move Enter : Select +/- /PU/PD : Value F10 : Save ESC : Exit F1 : General Help  
 F5 : Previous Values F6 : Fail-Safe Defaults F7 : Optimized Defaults

**PCI/VGA Palette Snoop:**

這個項目可決定哪種 MPEG ISA/VESA VGA 卡可以（或是不能）與 PCI/VGA 一起運作。

**[Enabled]:** MPEG ISA/VESA VGA 卡可以與 PCI/VGA 一起運作。

**[Disabled]:** MPEG ISA/VESA VGA 卡不能與 PCI/VGA 一起運作。

**Maximum Payload Size**

此項目會將 PCI Express 裝置的 TLP 負載量設為最大。

---

### **3-8. Load Fail-Safe Defaults (載入失效-安全恢復之預設值)**

---

這個選項載入 BIOS 的出廠預設值，做為最穩定、最低效能的系統操作。

---

### **3-9. Load Optimized Defaults (載入最佳化效能預設值)**

---

這個選項載入 BIOS 的出廠預設值，做為最高效能的系統操作。

---

### **3-10. Set Password (設定密碼)**

---

這個選項保護著 BIOS 組態或限制啓用電腦本身。

---

### **3-11. Save & Exit Setup (離開並儲存所有設定至 CMOS)**

---

這個選項儲存您的設定再退出 BIOS 設定選單。

---

### **3-12. Exit Without Saving (離開但不儲存設定至 CMOS)**

---

這個選項不儲存任何設定即退出 BIOS 設定選單。


## 附錄 A. 安裝 nVidia nForce 晶片組驅動程式

**註：**Windows 作業系統安裝完成之後，請先安裝 NVIDIA nForce Chipset 驅動程式。Driver & Utility CD 內所提供驅動程式僅適用於 Win2000、WinXP、WinXP-64 及 Win Server2003-64。


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔 (.exe) 並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。

進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Drivers] (驅動程式) 的標籤。點選 [nVidia nForce Chipset Driver]，下列畫面出現：




1. 點選 [Next (下一步)]。



2. 點選 [Next (下一步)]。




3. 點選 [Next (下一步)]。




4. 點選 [Yes (是)]。




5. 點選 [Yes (是)]。




6. 點選 [Next (下一步)]。




7. 點選 [Next (下一步)]。



8. 點選 [Next (下一步)]。



9. 點選 [Next (下一步)]。



10. 選取：[Yes, I want to restart my computer now (是，我現在要重新啓動我的電腦)]，然後點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。

## 附錄 B. 安裝 Realtek Audio 驅動程式

本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔 (.exe) 並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。


進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Drivers] (驅動程式) 的標籤。點選 [Realtek Audio Driver]，下列畫面出現：



1. 點選 [Next (下一步)]。



2. 選取：[Yes, I want to restart my computer now (是，我現在要重新啟動我的電腦)]，然後點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。



3. 系統重新啟動後，Windows 工作列右方會出現一個捷徑圖示。



4. 在圖示上點兩下，即會出現 [AUDIO EQ] 控制面板。

註：點選控制面板上方的 [SPDIF] 頁籤，可設定「Digital Audio」（數位音頻）的輸入/輸出部份。此處提供四項 S/PDIF-Out 選項。



- **[No Output]**

關閉 S/PDIF-Out 功能，輸出埠不輸出任何信號。

- **[Output digital only]**

輸出埠僅同步輸出播放中的數位音頻格式的信號（例如：mp3、wav）。

- **[Output digital and analog]**

輸出埠將同時輸出數位音頻信號（例如：mp3、wav）及類比音頻信號（例如：CD-in）。

在此模式下啓用 [Real-time S/PDIF-In Monitor] 選項之後，來自 S/PDIF-In 的信號可與其他信號同時傳送出。

- **[S/PDIF-In to S/PDIF-Out pass through mode]**


穿越模式可直接將來自 S/PDIF-In 輸入埠的信號完整地傳送至 S/PDIF-Out 輸出埠。

## 附錄 C. 安裝 Silicon Image 3132 SATA 驅動程式 (NI8-SLI)

本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔 (.exe) 並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。

進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Drivers] (驅動程式) 的標籤。點選 [Silicon Image 3132 SATA Driver]，下列畫面出現：



1. 點選 [Next (下一步)]。



2. 選取：[Yes, I want to restart my computer now (是，我現在要重新啟動我的電腦)]，然後點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。




## 附錄 D. 安裝 Silicon Image 3132 RAID 驅動程式 (NI8-SLI)

本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。


請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔 (.exe) 並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。

進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Drivers] (驅動程式) 的標籤。點選 [Silicon Image 3132 RAID Driver]，下列畫面出現：

**註：**若需安裝本程式，必須先啓用「SATA Mode」內 BIOS 選單中的「RAID」項目。



1. 點選 [Next (下一步)]。



2. 點選 [Next (下一步)]。




3. 點選 [Next (下一步)]。




4. 點選 [Next (下一步)]。



5. 點選 [Finish (完成)]。




8. 點選 [Finish (完成)]。



6. 勾選「I accept the license agreement (我接受授權合約)」項目。按 [Next(下一步)] 到下一個步驟。



9. 點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。



7. 點選 [Next (下一步)]。

---

## 附錄 E. 安裝 USB 2.0 驅動程式

---

若需安裝 Windows XP / Windows 2000 的 USB 2.0 驅動程式，必須先至 Microsoft 網站下載最新版本或更新版本的 SP2 (service pack 2) / SP4 (service pack 4)。



## 附錄 F. 安裝 uGuru 應用程式


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔 (.exe) 並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。

進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Abit Utility] (驅動程式) 的標籤。點選 [uGuru Utility]，下列畫面出現：



1. 點選 [Next (下一步)]。



2. 點選 [Next (下一步)]。



3. 選取：[Yes, I want to restart my computer now (是，我現在要重新啟動我的電腦)]，然後點選 [Finish (完成)] 按鍵完成安裝。




## 附錄 G. 製作 NV RAID 軟碟 (32 bit/64 bit)

**註：**如果您遺失或損壞了隨包裝附贈的 SATA 驅動程式片，可使用 NV RAID 磁片製作另一份。


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔 (.exe) 並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。

進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Abit Utility] (驅動程式) 的標籤。點選 [Generate NV RAID Floppy Disk]，下列畫面出現：



1. 將空白磁片置入所選軟碟機內，並點選 [Build](建立)。



2. 點選 [OK](確定) 結束 SATA RAID 驅動程式片的建立作業。




## 附錄 H. 製作 SIL3132Raid 軟碟 (32 bit/64 bit) (NI8-SLI)

**註：**如果您遺失或損壞了隨包裝附贈的 SATA 驅動程式片，可使用 SIL3132Raid 磁片製作另一份。


本章節的安裝過程和擷取的畫面是以 Windows XP 作業系統為依據所做的，其它的作業系統則請您依照其螢幕所指示的安裝步驟來進行。

請將驅動程式與應用光碟置入 CD-ROM 光碟機中，它應該會自動地執行安裝程式。如果它沒有自動執行時，請到安裝光碟片所在的磁碟機代號上，雙擊滑鼠左鍵以展開光碟目錄，尋找目錄中的執行檔 (.exe) 並雙擊滑鼠左鍵執行它，您就可以進入該光碟的主選單畫面了。

進入安裝選項時，移動滑鼠到 [Abit Utility] (驅動程式) 的標籤。點選 [Generate SIL3132Raid Floppy Disk]，下列畫面出現：



1. 將空白磁片置入所選軟碟機內，並點選 [Build](建立)。



2. 點選 [OK](確定) 結束 SATA RAID 驅動程式片的建立作業。



## 附錄 I. POST 碼的定義

### AWARD POST 碼的定義：

POST (16 進制)	說 明
CF	測試 CMOS R/W 功能。
C0	晶片組初始化： -關閉 shadow RAM。 -關閉 L2 快取 (socket 7 或更舊架構)。 -程式化基楚晶片登記。
C1	偵測記憶體： -DRAM 大小、型式和 ECC 自動偵測。 -L2 快取自動偵測 (socket 7 或更舊架構)。
C3	延伸壓縮 BIOS 碼至 DRAM。
C5	呼叫晶片組將 BIOS 複製回 E000 & F000 shadow RAM。
01	延伸位於實體位址 1000:0 的 Xgroup 碼。
03	初始 Super io_Early_Init 開關。
05	1. 清除螢幕。 2. 清除 CMOS 錯誤旗標。
07	1. 清除 8042 介面。 2. 初始化 8042 自我偵試。
08	1. 測試 Winbond 977 系列超級 I/O 之特定鍵盤控制器。 2. 開啓鍵盤介面。
0A	1. 關閉 PS/2 滑鼠介面(選擇性)。 2. 自動偵測緊隨於連接埠和介面互換的鍵盤和滑鼠連接埠(選擇性)。 3. 重置 Winbond 977 系列超級 I/O 晶片鍵盤。
0E	測試 F000h 區塊 shadow, 以確定是否可讀寫, 如果測試失敗, 則電腦喇叭會鳴響。
10	自動偵測更新型式以載入適當的更新讀寫碼至執行區域 F000, 以支援 ESCD 和 DMI。
12	使用 walking 1's 演算法來檢查 CMOS 電路介面, 同時也設定即時的時鐘電源狀態, 然後檢查手動控制裝置。
14	程式化晶片組預設值至晶片中。
16	如果 Early_Init_Onboard_Generator 已界定, 初始化內建時脈產生器。另見 POST 26。
18	偵測 CPU 資訊, 包括品牌、SMI 型式(Cyrix 或 Intel)和 CPU 的等級(586 或 686)。
1B	初始化中斷向量表。如果沒有特別界定, 所有的硬體中斷將會被指引到 SPURIOUS_INT_HDLR & S/W, 軟體的中斷則會被指引   SPURIOUS_soft_HDLR。
1D	初始 EARLY_PM_INIT 開關。
1F	載入鍵盤矩陣(筆記型平台)。
21	HPM 初始化(筆記型平台)
23	1. 檢查 RTC 數值的有效性: 例如, 一個 5Ah 的值, 是不正確的 RTC 分鐘數。 2. 將 CMOS 設定載入 BIOS stack (疊)。如果 BIOS checksum 失敗, 則改用預設值。
24	準備 BIOS 資源地圖, 以供 PCI 和 PnP 使用。如果 ESCD 不正確, 將 ESCD 的舊資訊列入考慮。
25	早期 PCI 起始動作： -列舉出 PCI 匯流排號碼。

	-指派記憶體及 I/O 資源。 -蒐尋有效的 VGA 裝置及 VGA BIOS，並將它放入 C000:0。
26	1. 如果 Early_Init_Onboard_Generator 並沒有被界定為內建時脈產生器初始化。將對應的時脈資源關閉，來淨空 PCI 及 DIMM 槽。 2. 初始化內建 PWM。 3. 初始化內建硬體監視裝置。
27	初始化 INT 09 緩衝存儲器。
29	1. 編成 CPU 內部 MTRR (P6 及 PII) 的 0-640K 記憶體地址。 2. 為 Pentium 等級 CPU 初始化 APIC。 3. 依據 CMOS 設定來編成早期的晶片組。例如：內建 IDE 控制卡。 4. 測量 CPU 速度。
2B	取得視訊 BIOS
2D	1. 初始化雙位元語言字型 (選擇的) 2. 將資訊顯示在畫面上，包括 Award 標題，CPU 種類，CPU 速度，全螢幕標誌。
33	如果 Early_Reset_KB 已界定，重設鍵盤。例如：Winbond 977 系列超級 I/O 晶片。 另見 POST 63。
35	測試 DMA Channel 0
37	測試 DMA Channel 1
39	測試 DMA page registers (頁面暫存器)
3C	測試 8254
3E	測試通道 1 的 8259 中斷位元。
40	測試通道 2 的 8259 中斷位元。
43	測試 8259 的功能性。
47	初始化 EISA 插槽。
49	1. 藉由測試每 64K 頁的最後雙字元，計算全部的記憶體。 2. 針對 AMD K5 CPU 程式化寫入的分配。
4E	1. 程式 M1 CPU 的 MTRR。 2. 初始化 P6 等級 CPU 的第二層快取，並且程式化 CPU 的適當快取範圍。 3. 初始化 P6 等級 CPU 的 APIC。 4. 在多 CPU 的平台上，調快快取範圍，以免每個 CPU 的快取範圍重疊。
50	初始化 USB。
52	測試所有記憶體(清除所有的延伸記憶體至 0)。
53	根據硬體跳線來清除密碼 (選擇的)
55	顯示 CPU 的數目(多 CPU 平台)。
57	顯示 PnP 圖案 初期 ISA PnP 的初始化 -指定每個 ISA PnP 裝置的 CSN。
59	初始化合併的趨勢防毒碼。
5B	(選擇的特點) 顯示從軟碟執行 AWDFLASH.EXE 的訊息(選擇性)。
5D	1. 初始化 Init_Onboard_Super_IO 2. 初始化 Init_Onboard_AUDIO
60	允許進入設定程式，例如在自我偵測階段，讓使用者進入 CMOS 設定程式。
63	如果 Early_Reset_KB 未被界定，重設鍵盤。
65	初始化 PS/2 滑鼠。
67	準備記憶體大小資訊，以供功能呼叫：INT 15h ax=E820h。

<b>69</b>	打開第二層快取。
<b>6B</b>	依據晶片組在設定和自我偵測表中的敘述，程式化其登記。
<b>6D</b>	1. 指定所有 ISA PnP 裝置的資源。 2. 如果序列埠是設定為“自動偵測”，則自動指定連接埠給內建的序列埠。
<b>6F</b>	1. 初始化軟碟控制器。 2. 設定軟碟的相關範疇在 40：硬體。
<b>75</b>	偵測和安裝所有的 IDE 裝置： HDD, LS120, ZIP, CDROM.....
<b>76</b>	(選擇性特色) 執行 AWDFLASH.EXE 如果： -AWDFLASH 這個檔案在軟碟中 -按 ALT+F2 鍵
<b>77</b>	偵測序列埠和並列埠。
<b>7A</b>	偵測和安裝同等 CPU
<b>7C</b>	初始化硬碟寫入保護
<b>7F</b>	如果支援全螢幕圖案，則切換回文字模式。 -如果有錯誤發生，則報告錯誤並等待按鍵。 -如果沒有錯誤發生或是按 F1 鍵繼續進行：清除 EPA 或是自定的圖案。

<b>E8POST.ASM 開始</b>	
<b>82</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 呼叫晶片組電源管理</li> <li>2. 回復由 EPA 圖案所使用的文字(不是全螢幕圖案所使用的)。</li> <li>3. 如果有設定密碼，則要求輸入密碼。</li> </ol>
<b>83</b>	將所有堆積的資料回存至 CMOS。
<b>84</b>	初始化 ISA PnP 啟動裝置。
<b>85</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. USB 最後起始化</li> <li>2. 將螢幕切換回文字模式</li> </ol>
<b>87</b>	NET PC: 建立 SYSID 架構
<b>89</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 將 IRQ 指派給 PCI 裝置</li> <li>2. 在記憶體最上端設定 ACPI 表</li> </ol>
<b>8B</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 取得所有 ISA 轉換器 ROM</li> <li>2. 取得所有 PCI ROM (除了 VGA)</li> </ol>
<b>8D</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 根據 CMOS 設定，開始 / 關閉同位元檢查。</li> <li>2. APM 初始動作</li> </ol>
<b>8F</b>	清除 IRQ 的 noise (噪音)
<b>93</b>	針對趨勢防毒碼，讀取硬碟啟動磁區的資訊。
<b>94</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 啟用 L2 快取記憶體</li> <li>2. 編成日光節約時間</li> <li>3. 編成啟動速度</li> <li>4. 晶片組最終初始化</li> <li>5. 電源管理最終初始化</li> <li>6. 清除螢幕及顯示摘要表</li> <li>7. 編成 K6 寫入配置</li> <li>8. 編成 P6 等級寫入組合</li> </ol>
<b>95</b>	更新鍵盤 LED 和鍵入速度設定
<b>96</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建立 MP 對照表。</li> <li>2. 建立和更新 ESCD。</li> <li>3. 設定 CMOS 紀元為 21 或 20 世紀。</li> <li>4. 將 CMOS 的時間載入 DOS。</li> <li>5. 建立 MSIRQ 繞線表</li> </ol>
<b>FF</b>	嚐試開機(INT 19h)

## AC2005 POST 碼的定義：

POST (16 進制)	說 明
<b>電力啟動程序</b>	
8.1.	當使用者按下 Power button 後開始啟動 power on 程序
8.2.	讓 ATX 電源供應器開始啟動
8.3.	ATX 電源供應器啟動完成
8.4.	DDR 記憶體電壓準備完成
8.5.	設定 PWM 需提供的 CPU 核心電壓
8.6.	確認 PWM 提供的 CPU 核心電壓已經準備完成
8.7.	檢查 CPU 核心電壓
8.8.	CPU 核心電壓準備完成
8.9.	Clock Generator IC 初始化
8.A.	北橋晶片電壓準備完成
8.B.	AGP 電壓準備完成
8.C.	3VDUAL 電壓準備完成
8.D.	VDDA 2.5V 電壓準備完成
8.D.	GMCHVT 電壓準備完成
8.E.	檢查 CPU 風扇轉速，此功能預設不啟動；使用者可以在主機板 BIOS 設定畫面中將此功能啟動，一旦開機過程檢查到 CPU 風扇失效則會下達強制關機指令。
8.F.	確認全部電源準備完成
9.0.	完成 uGuru 啟動程序；啟動硬體監控功能以及 FanEQ 功能，接著 AWARD BIOS 繼續開機動作。
<b>電力關閉程序</b>	
9.1.	啟動 power off 程序
9.2.	解除全部電源完備的狀態
9.3.	解除 power on 狀態
9.4.	解除 LDT Bus 電源完備的狀態
9.5.	關閉 PWM 提供的 CPU 核心電壓
9.6.	關閉 CPU 核心電壓
9.7.	檢查 CPU 核心電壓
9.8.	關閉 ATX 電源供應
9.9.	完成 power off 程序
<b>其它</b>	
F.0.	使用者按下 reset button 系統進行重置動作。
F.1.	SoftMenu 下達系統重置訊號。
F.2.	Power on 程序逾時
F.3.	Power off 程序逾時

**注意：**當執行 AC2005 POST 動作時，小數點部份亮起。



---

## 附錄 J. 疑難問題排除

---

### 問與答：

**問：** 當我使用一塊新的主機板來組裝我的新電腦系統之前，需要對該新主機板做清除 CMOS 的動作嗎？

**答：** 是的，我們強烈地建議您對該新主機板做清除 CMOS 的動作。請將 CMOS 的跳接頭 (Jumper) 自原來的 1-2 腳短路位置移到 2-3 腳清除 CMOS 的位置，將其短路約幾秒鐘的時間，然後再將跳接頭移回到原來的 1-2 腳短路的位置。當您第一次開機，請依照手冊內的說明載入 BIOS 最佳化的設定值。

**問：** 如果當我在更新 BIOS 或是設定了錯誤的處理器參數數值而造成系統無法開機時，我應該怎麼辦？

**答：** 不管您是因為更新 BIOS 或是設定了錯誤的處理器參數數值而造成系統無法開機，請先清除 CMOS 的內容之後再進行開機的動作。

**問：** 為何在機械式關機之後無法再立即啟動系統？

**答：** 機械式開機與關機之間，請保留 30 秒以上的間隔時間。

**問：** 在 BIOS 內嘗試作超頻或相關設定時系統無法開機，是否會導致主機板損毀，必須做 RMA 送修？

**答：** 倘若您在 BIOS 內做超頻或其他不正常的設定而導致系統無法開機，這時主機板並沒有損毀，僅需將 CMOS 記錄資料清除，回復到硬體預設值即可，當然更無須做 RMA 送修動作。我們建議以下三種故障排除方式任選一種，或者三種都嘗試看看：

步驟 1. 將電源供應器上面的開關切至 OFF 位置，若電源供應器沒有開關，則將連接的電源線拔除，一分鐘後再恢復電源供應器供電。

按住鍵盤上面的<Insert>按鍵不放，同時按下開機鈕開機，待看到開機畫面再放開<Insert>按鍵，然後按<Del>鍵進入 BIOS 設定畫面以進行正確的設定。

倘若做過一次還是無法開機，請重複此步驟三次，或者進行至步驟 2。

步驟 2. 將電源供應器上面的開關切至 OFF 位置，若電源供應器沒有開關，則將連接的電源線拔除。打開機殼，將 CMOS 跳線從預設的 1-2 位置改插 2-3 位置一分鐘，以清除 CMOS 資料，回復預設值，然後接回 1-2 位置。

蓋上機殼，恢復電源供應器供電，再以開機鈕開機。待看到開機畫面，按<Del>鍵進入 BIOS 設定畫面以進行正確的設定。

若執行此步驟之後仍然無法開機，請進行至步驟 3。

步驟 3. 同步步驟 2，但是在清除 CMOS 資料回復預設值的時候，同時也把主機板上面的鈕釦電池拔除，電源線接主機板的 ATX 接頭也拔除。

**問：如何可讓我的技術支援請求能得到最快速的回應？**

答：請參考下面的說明，它可讓您瞭解您的問題點及如何填寫『**技術支援表**』，如此您可因詳盡的問題說明，使得我們的技術人員能很快地幫您找出問題所在。

如果您在操作上有問題，爲了讓我們的技術支援人員能迅速決定您主機板的問題，並給予您解答，請在填寫『技術支援表』之前，拔除與此問題不相干的週邊，並寫明在表格上。將此表格傳真給您購買此硬體的經銷商或公司，以獲得技術支援的協助。（您可以參考以下的範例）

**範例 1:**

系統含有：主機板（有處理器、DRAM、COAST...）、硬碟、光碟、軟碟、VGA 卡、MPEG 卡、SCSI 卡、音效卡...等。在系統組裝之後，如果無法開機，請以下列的程序檢查系統的主要元件。首先，移除所有的介面卡，只保留 VGA 卡，然後試著重新開機。

**如果您仍無法開機：**

嘗試安裝其它廠牌/型號的 VGA 卡，看看電腦是否能夠啓動。如果仍然無法啓動，請在技術支援表上記載 VGA 卡型號、主機板型號、BIOS 識別碼、處理器規格（參考主要說明），並在問題說明欄中描述此問題的狀況。

**如果可以開機：**

將您將移除的介面卡再次的插回到主機板上，一張一張的試，每張插上後就啓動系統，直到系統無法再度開機爲止。將 VGA 卡與造成問題的介面卡留在主機板上，移除其它的卡或週邊，再重新啓動電腦。如果您仍然無法啓動電腦，在介面卡欄位記載這兩張卡的相關資料，同時也不要忘記說明主機板型號、版本、BIOS 識別碼、處理器規格（參考主要說明），並描述此問題的狀況。

**範例 2:**

系統含有：主機板（有處理器、DDR SDRAM 等等）、硬碟機、光碟機、軟碟機、VGA 卡、網路卡、MPEG 卡、SCSI 卡、音效卡...等等。在系統組裝好並且已經安裝好音效卡驅動程式之後，當您重新啓動系統並執行音效卡驅動程式時，就會自動重置系統。

這個問題可能是由音效卡驅動程式所造成的。在啓動到 DOS 畫面的期間，按下 SHIFT（跳過）按鍵跳過 CONFIG.SYS 與 AUTOEXEC.BAT。以文書編輯器編輯 CONFIG.SYS，在載入音效卡驅動程式的那一列，加上註解的 REM 字樣，以停用音效卡驅動程式。請參見以下的範例說明：

```
CONFIG.SYS:  
DEVICE=C:\DOS\HIMEM.SYS  
DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE HIGHSCAN  
DOS=HIGH, UMB  
FILES=40  
BUFFERS=36  
REM DEVICEHIGH=C:\PLUGPLAY\DWCFGMG.SYS  
LASTDRIVE=Z
```

再次重新啓動系統，如果系統成功的啓動而不會自動地重置，您就能確定問題是由音效卡驅動程式所造成的。在技術支援表上記錄下音效卡的型號、主機板的型號、BIOS 的識別碼（參考主要說明），並描述此問題的狀況。

我們將在下面的說明中告訴您應如何來填寫『技術支援表』。

### 重點提示 .....

我們提供了“技術支援表”並逐項說明以便您能扼要的填寫：

1. **型號 (MODEL)：** 請依您所使用之中文使用手冊上的型號填入表格之中。


例如：NI8 SLI 系列。

2. **主機板版本 (REV)：** 請在所使用主機板之最外側插槽側面貼紙上找出其“REV:\*.\*”的字樣，並填入表格內。

例如：REV:1.02。

3. **BIOS ID 及 Part Number：** 請參閱螢幕訊息所示。

4. **驅動程式版本：** 請依您所使用主機板所附之 DEVICE DRIVER 磁碟片(如果有的話)上有“Release \*.\*”的字樣，並填入表格內，或是將安裝光碟 CD-Title 的 Rev No. 填入此處，例如：



5. **作業系統/應用軟體：** 記載標示使用在您電腦系統上的作業系統與應用程式版本。

例如: Windows® 98 SE、Windows® 2000、Windows® NT 等等。

6. **中央處理器：** 記載您所使用處理器的廠牌與速度 (MHz) 資料。

例如：在「廠牌」之處，填上「Intel」，在「規格」之處，填上「Pentium® 4 1.9GHz」。

7. **硬式磁碟機：** 記載您所使用硬碟的廠牌與規格，請指明硬碟機是使用在 IDE1 或是 IDE2。如果您知道硬碟機的容量，請寫明並在「」裡面打勾「✓」。萬一您未指明，我們會假設您的硬碟為「IDE1」並設定為 Master。

例如：在「IDE1」的「」裡面打勾，在「廠牌」之處填上「Seagate」在「規格」之處填上「Darracuda ATA2 ST330631A (30 GB)」。

8. **唯讀式光碟機：** 記載您的光碟機的廠牌與規格。請指明您使用的是 IDE1 或是 IDE2，例如是 IDE2，則在「IDE2」的「」裡面打勾。萬一您未指明，我們會假設您的光碟為「IDE2」並設定為 Master。

例如：在「唯讀式光碟機」之處的「IDE2」的「」裡面打好勾之後，在「廠牌」之處，填入「Mitsumi」，在「規格」之處，填入「FX-400D」。

9. **主記憶體：** 記載您的系統記憶體的廠牌與規格 (DDR DIMM)。例如：容量、說明、模組元件、模組的零件代號、CAS 延遲時間、速度 (MHz)。舉例如下：

在「廠牌」處，填入「Micron」，而在「規格」處，則填入：容量：128 MB、說明：SS 16 Megx72 2.5V ECC Gold、模組元件：(9) 16 Megx 8、模組的零件代號：MT9VDDT1672AG、CAS 延遲時間：2，以及速度 (MHz)：200 MHz。

因為記憶體模組的種類相當的多，標示也非常的多樣化。如果您能提供愈詳盡的記憶體模組資訊給我們，我們就能夠愈快地模擬出問題的狀況，進而將解決的方法早點研究出來。

10. **界面卡：** 記載哪些界面卡絕對與問題相關聯。

如果您無法判斷問題的源由，請詳細地記載您電腦系統中所插上的所有界面卡資料。

**注意：** 標示“\*”的項目為必填的欄位。



---

## 附錄 K. 如何獲得技術支援

---

(從我們的網站) <http://www.abit.com.tw>

(北美地區) <http://www.abit-usa.com>

(歐洲地區) <http://www.abit.nl>

感謝您選擇 ABIT 產品。ABIT 透過代理商、經銷商及系統整合商來銷售我們所有的產品，我們不直接面對一般使用者。如果您需要任何的服務，在您發電子郵件尋求技術支援之前，請先洽您的經銷商或整合商，他們是將系統銷售給您的負責人，他們應該最知道如何處理問題，他們對您的服務可以做為您日後是否繼續購買我們的產品的最佳依據。

我們感謝所有的客戶，並期望能夠為您提供最佳的服務。為客戶提供最快速的服務，是我們的優先處理要務。但是，我們從世界各地接到無數的電話與電子郵件。就目前狀況來講，我們不可能對每一個個別的詢問提供回應。因此，如果您發電子郵件給我們，您很可能會收不到答覆。我們對我們的產品做過許多的相容性測試與可靠度測試，希望確保我們的產品擁有最佳的品質與相容性。如果您需要服務或技術上的支援，請您瞭解我們所受到的限制，**並請您先與將產品銷售給您的經銷商聯繫。**

為了加速我們的服務，我們建議您在與我們聯繫之前先按照以下的程序處理。在您的協助之下，我們將能夠滿足我們對您的承諾，為**絕大多數的 ABIT 客戶**提供最佳的服務：

1. **查閱手冊。**這一點聽起來很簡單，不過我們也在手冊的撰寫上下了很大的功夫。有許多資訊不只是與主機板有關。隨主機板出售的光碟機也有其專用的手冊與驅動程式。如果您缺少任何一個項目，請到我們網站中的「程式下載區」或到我們的 FTP 伺服器下載。
2. **下載最新的 BIOS、軟體或驅動程式。**請到我們網站上的「程式下載區」，看看我們是否提供了最新的 BIOS。我們花了許多時間開發最新的 BIOS，希望能夠修正錯誤或不相容的地方。同時，亦請確定從您的介面卡製造商處取得**最新的驅動程式**！
3. **到我們的網站上查閱 ABIT 技術名詞指南與常見問答集。**我們試圖讓我們的常見問答集不斷的擴充，使其中的資訊更豐富、更有幫助。如果您有任何的建議，請通知我們。關於主題的部分，請查閱我們的「熱門常見問答集」！

4. **網際網路新聞群組**。這裡有豐富的資訊來源，並也有許多人可以為您提供協助。ABIT 的網際網路新聞群組在 [alt.comp.peripherals.mainboard.abit](http://alt.comp.peripherals.mainboard.abit)，這是一個讓大家交換資訊、討論有關 ABIT 產品經驗的好地方。您常會發現，您所提出的問題，以前已經被提出許多次了。這是一個公開的網際網路新聞群組，並且提供自由的討論。以下是一些較受歡迎的新聞群組清單：

[alt.comp.peripherals.mainboard.abit](http://alt.comp.peripherals.mainboard.abit)

[comp.sys.ibm.pc.hardware.chips](http://comp.sys.ibm.pc.hardware.chips)

[alt.comp.hardware.overclocking](http://alt.comp.hardware.overclocking)

[alt.comp.hardware.homebuilt](http://alt.comp.hardware.homebuilt)

[alt.comp.hardware.pc-homebuilt](http://alt.comp.hardware.pc-homebuilt)

5. **詢問您的經銷商**。您的 ABIT 授權代理商應該能夠以最快的速度為您提供有關技術方面問題的解決方案。我們透過代理商來銷售我們的產品，代理商再透過經銷商及店家來銷售。您的經銷商應對您的系統組態非常熟悉，並且可以比我們更有效率地來解決問題。總結來講，您的經銷商會將您視為可能會購買更多產品，也可能會介紹親朋好友向他購買的重要客戶。他們負責將系統整合好並銷售給您。他們最瞭解您的系統組態，也最清楚您的問題所在。他們也會擁有合理的退貨或退費政策。他們對您提供的服務也可以做為您未來是否繼續購買的重要參考依據。
6. **聯絡 ABIT**。如果您覺得有必要直接與 ABIT 聯繫，您可以發電子郵件給 ABIT 的技術支援部門。首先，請與您最近的分公司的支援小組聯繫。他們對您當地的地理環境及問題最為熟悉，並且會對哪家經銷商提供了什麼樣的產品與服務最瞭解。鑑於每日湧進的大量電子郵件及其他因素，例如重複產生問題所需的時間等，我們可能無法答覆所有的電子郵件。請您諒解，我們是透過代理商的通路來銷售產品，所以沒有足夠的資源可以服務每一位使用者。但是，我們會盡力協助每一位客戶。同時也請您瞭解，我們的每一個技術支援小組都以英文做為第二語言，如果您所提出的問題可以馬上獲得瞭解，您得到協助答覆的機率便會提高。請務必使用非常簡單、精確的語言來清楚陳述您的問題，避免使用不著邊際或過多修飾的表達方式，並請記得務必列出您的系統組件。以下是我們所有分公司的聯絡資訊：

---

**北美洲、南美洲****ABIT Computer (U.S.A.) Corporation**

2901 Bayview Drive,  
Fremont CA, 94538, U.S.A.

Tel: 1-510-623-0500

Fax: 1-510-623-1092

Sales: [sales@abit-usa.com](mailto:sales@abit-usa.com)

Latin America Sales: [ventas@abit-usa.com](mailto:ventas@abit-usa.com)

Marketing: [marketing@abit-usa.com](mailto:marketing@abit-usa.com)

Web Site: <http://www.abit-usa.com>

RMA Center: <http://rma.abit-usa.com>

---

**英國、愛爾蘭****ABIT Computer (U.K.) Corporation Ltd.**

Unit 3, 24-26 Boulton Road, Stevenage,  
Herts SG1 4QX, U.K.

Tel: 44-1438-228888

Fax: 44-1438-226333

E-mail: [sales@abitcomputer.co.uk](mailto:sales@abitcomputer.co.uk)

---

**德國、荷比盧三國（荷蘭、比利時、盧森堡）、法國、義大利、西班牙、葡萄牙、希臘、丹麥、挪威、瑞典、芬蘭、瑞士****AMOR Computer B.V. (ABIT's European Office)**

Jan van Riebeeckweg 15, 5928LG, Venlo,  
The Netherlands

Tel: 31-77-3204428

Fax: 31-77-3204420

Sales: [sales@abit.nl](mailto:sales@abit.nl)

Website: <http://www.abit.nl>

---

**奧地利、捷克、羅馬尼亞、保加利亞、斯洛伐克、克羅埃西亞共和國、波士尼亞、塞爾維亞、馬其頓****Asguard Computer Ges.m.b.H**

Schmalbachstrasse 5,  
A-2201 Gerasdorf / Wien, Austria

Tel: 43-1-7346709

Fax: 43-1-7346713

E-mail: [asguard@asguard.at](mailto:asguard@asguard.at)

---

**上海****ABIT Computer (Shanghai) Co. Ltd.**

Tel: 86-21-6235-1829

Fax: 86-21-6235-1832

Website: <http://www.abit.com.cn>

---

**俄羅斯、獨立國協****ABIT Computer (Russia) Co. Ltd.**

Sales: [sales@abit.ru](mailto:sales@abit.ru)

Info: [info@abit.ru](mailto:info@abit.ru)

Web Site: <http://www.abit.ru>

---

---

**波蘭** **ABIT Computer (Poland) Co. Ltd.**  
Przedstawicielstwo w Polsce ul. Wita Stwosza 28  
50-149 Wrocław  
Tel: 48 71 780 78 65 / 66  
Fax: 48 71 372 30 87

---

**日本** Website: <http://www.abit4u.jp>

---

**台灣** **陞技電腦股份有限公司**  
台北市內湖區 114 陽光街 323 號  
電話：886-2-87518888  
傳真：886-2-87513382  
Sales: [sales@abit.com.tw](mailto:sales@abit.com.tw)  
Marketing: [market@abit.com.tw](mailto:market@abit.com.tw)  
Web Site: <http://www.abit.com.tw>

---

- RMA 服務。**如果您的系統之前是正常的，但突然無法使用了，而您最近也沒有安裝任何新軟體或新硬體，那麼您可能有些項組件故障了。請與您購買產品的經銷商聯繫。您可以從經銷商處獲得 RMA 服務。
- 向 ABIT 報告相容性問題。**由於我們每日會收到無法計數的電子郵件，我們必須將某些類型的信件列為優先處理信件。因為這個原因，任何提供給我們的相容性報告，如果記載了詳細的系統組態資訊及錯誤狀況，我們會將這類信件列為優先處理信件。對於其他的問題，很抱歉，我們無法直接答覆。不過您的問題將會被刊載到網際網路新聞群組上，讓大部分的使用者都能藉由您的資訊而獲益。請時常查閱新聞群組。

感謝您

陞技電腦股份有限公司

<http://www.abit.com.tw>